

Software-Update VISTRON VDR400 DAB+ Radio Bausatz

Vorraussetzungen:

a.) PC mit Betriebssystem W10 und USB-Schnittstelle

b.) USB-Kabel „USB-A-Stecker auf USB-B-Stecker“

(Hinweis: Oftmals ist dieses USB-Kabel bereits im Haushalt verfügbar,
z.B. von USB-Druckern)



c.) Richtiges Software-Update für Ihren DAB Radio VDR400:

Bitte prüfen Sie im Menü „Information“ die aktuelle Softwareversion Ihres Radio-Bausatzes und wählen Sie entsprechend die richtige Update-Datei:

Aktuelle Softwareversion	Neue Softwareversion
3.3	Vistron_VDR400_DAB-BS_3V 3-3 -4-0.zip
3.4	Vistron_VDR400_DAB-BS_3V 3-4 -4-0.zip
4.0*	-

* Neueste Version

Speichern Sie die ZIP-Datei auf Ihrem PC ab und entpacken Sie den Inhalt in einen geeigneten Ordner, z.B. mit Namen „VDR400“.

Vorgehensweise:

- Stecken Sie das DAB-Radio aus
- Stecken Sie das USB-Kabel an Ihren PC und den VDR400 an
- Stecken Sie das DAB-Radio wieder an → Bildschirm bleibt dunkel/schwarz
- Starten Sie im Ordner „VDR400“ die Batch-Datei „SW-load.bat“ per Doppel-Klick
→ Am PC öffnet sich das zugehörige Terminal-Fenster und der Update-Fortschritt wird angezeigt
- Warten Sie bis die neue Software vollständig geladen ist und sich das Terminal-Fenster wieder schließt.
- Stecken Sie das USB-Kabel wieder aus
- Stecken Sie das DAB+ Radio aus und nach 5 Sekunden wieder an
→ Das Radio startet mit der neuen Software. Im Menü „Information“ können Sie den neuen Softwarestand überprüfen.